

**Artikelnummer**

43560

**Typ**

CALIMA 200

**Bezeichnung**

Funkgong Set CALIMA 200



**Kurzbeschreibung:**

- 2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe,
- Reichweite 250 m, 868,35 MHz,
- 13 Melodien, LED Farbanzeige,
- mit Schlummerfunktion,
- erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang)
- 4 x 1,5 V Typ AA (Gong),
- 2 x 1,5 V Typ A

**Beschreibung**

**Der kleine mobile Funkgong CALIMA 200**

Egal wo Sie im Haus oder Garten sind, mit unserem Funkgong verpassen Sie keinen Besucher mehr.

## Eigenschaften

- Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster
- Menü mit Sprachansage
- Optische Signalanzeige
- Schlafmodus
- Stummschaltung

Das Funkgong-Set besteht aus einem Funkgong CALIMA 200 und einem Funkklingeltaster POLO. Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B. auf der Terrasse aufgestellt werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an.

## Highlights

- Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
- 13 abwechslungsreiche Melodien
- Menüführung mit Sprachansage
- Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
- Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
- 250 Meter Reichweite auf bis zu 500 Meter aufrüstbar \*1
- Störungsfreie Funkverbindung
- Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
- Stummschaltung
- Zwei Jahre Batterielaufzeit
- Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
- Kann mit dem Mistral SE03-Sender an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden\*1
- Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs \*2

\*1 Mistral SE03-Sender nicht im Lieferumfang enthalten; optional erhältlich

\*2 Erweiterbares System: Das Funkgong-Set kann um weitere Funkklingeltaster und Funkgongs erweitert werden. Sie können einen Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA koppeln; bis zu 11 Funkklingeltaster können mit jedem Funkgong gekoppelt werden. Eine Störung durch andere Sender ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet.

## So wird der CALIMA 200 in Betrieb genommen und eingestellt

## Technische Daten

<b>Name:</b>	CALIMA
<b>Funkreichweite:</b>	250 m im Freifeld
<b>Geräteart:</b>	Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Anzahl Melodien:</b>	13 polyphone Melodien
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Lautstärke:</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Optische Signalisierung:</b>	LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
<b>Rufunterscheidung:</b>	11-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	11
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Spannungsversorgung:</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ AA nicht im Lieferumfang
<b>Abmessungen:</b>	Ø60 x 102 mm
<b>Farbe:</b>	Weiß / Schwarz
<b>Oberfläche:</b>	Hochglanz
<b>Abmessungen Sender:</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Spannungsversorgung Sender:</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
<b>Schutzart Sender:</b>	IP54
<b>Sprachausgabe:</b>	Deutsch