

FEUCHTRAUM WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Senso

Typen:
QC-C250Y-MR
QC-C288Y-MR



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de


E-Mail: service@rev.de • ☎ AT Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*

*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend


08.21

QC-C250Y-MR / QC-C288Y-MR

1




2




3

Darstellung Reichweite
Deckenmontage




■ Hohe Empfindlichkeit ■ Geringe Empfindlichkeit

Darstellung Reichweite
Wandmontage




■ Hohe Empfindlichkeit ■ Geringe Empfindlichkeit

4




5




QC-C250Y-MR / QC-C288Y-MR



6.1




7




6.2



8



9



Feuchtraum Wand- und Deckenleuchte

Montage- und Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie unsere Leuchte gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Leuchte aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Leuchte für Wand- und Deckenmontage auf normal entflammaren Oberflächen in trockenen oder feuchten Räumen. Die Leuchte ist spritzwassergeschützt, IP54 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet.



Die Leuchte ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
- Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben!
- Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
- Beschädigte Leuchte nicht in Betrieb nehmen!
- Anschluss nur durch autorisiertes Fachpersonal!
- Spannungsfrei arbeiten!
- Haussicherung ausschalten!
- Niemals direkt in die LED-Lichtquelle sehen. Das ausgesendete Lichtspektrum kann Blauanteile enthalten.
- Immer ausreichend abkühlen lassen und zur Reinigung die Leuchte spannungsfrei schalten und den Stromkreis gegen Wiedereinschalten sichern.
- Nur auf ebenen und stabilen Oberflächen montieren!
- Nur in Verbindung mit einer ausreichend abgesicherten 230V~-Installation verwenden.
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches).
- Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Planschbecken, Springbrunnen, Teichen oder ähnlichen Gewässern montieren.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Nicht mit nassen Händen bedienen.
- Niemals zur Reinigung abspritzen oder einen Dampfdruckreiniger verwenden, dabei können die Isolierungen und Dichtungen beschädigt werden.
- Niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller oder dessen Servicebeauftragten durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.



Lieferumfang

- 1x LED Leuchte
- 2x Dübel
- 2x Schraube

Technische Daten

QC-C250Y-MR

- Leistung: 18W LED
- Lichtstrom: 1620 Lumen
- Lichtausbeute: 90lm/W
- Abmessungen: Ø 250x64.5mm

QC-C288Y-MR

- Leistung: 24W LED
- Lichtstrom: 2160 Lumen
- Lichtausbeute: 90lm/W
- Abmessungen: Ø 288x69.5mm

Allgemein

- Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
- Betriebsspannung/Netzfrequenz: 230V~; 50Hz
- Farbtemperatur: 4000K
- Ra/CRI: ≥ 80
- LED Lebensdauer: 25.000h
- Abstrahlwinkel: 120°
- IP Schutzart: IP54
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Schutzklasse II
- Frequenzband: 5,725GHz - 5,875GHz
- Max. Sendeleistung: $\leq 10\text{mW}$
- Frequenz: 5,8GHz



Installation

Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach den geltenden Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.

ACHTUNG!! Vor der Montage muss der Stromkreis des Anschlusskabels spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.



Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.

Einstellung des Sensors (Abb. 6.2)

Reichweite

Die Reichweite kann durch verschiedenen Kombinationen über die an der Leuchte angebrachten DIP-Schalter erhöht oder verringert werden.

Einschaltdauer

Die Einschaltdauer kann durch verschiedenen Kombinationen über die an der Leuchte angebrachten DIP-Schalter für 5 Sek., 30 Sek., 60 Sek., oder 300 Sek. eingestellt werden.

Helligkeitssensor

Der Helligkeitssensor registriert die Umgebungshelligkeit und schaltet die Leuchte je nach eingestelltem Wert ein und lässt sie für die eingestellte Einschaltdauer leuchten.



Dieser kann durch verschiedenen Kombinationen über die an der Leuchte angebrachten DIP-Schalter entweder ausgeschaltet oder auf 2Lux, 10Lux oder 50Lux eingestellt werden.

Reinigung

- Schalten Sie die Leuchte spannungsfrei und sichern Sie den Stromkreis gegen Wiedereinschalten. Lassen Sie die Leuchte ausreichend abkühlen!
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

Wartung

- Ersetzen Sie umgehend beschädigte Schutzscheiben.
- Entfernen Sie sofort alle Verschmutzungen am Gehäuse oder der Schutzscheibe, da diese zu Überhitzung führen können.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen.



¹ Lichtquelle nicht austauschbar!



² Betriebsgerät nicht austauschbar
(Vorschaltgeräte, Netzteile etc.)!

WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/ EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass die Funkanlagentypen QC-C250Y-MR + QC-C288Y-MR der RICHTLINIE 2014/53/EU entsprechen. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe unter: **www.rev.de** unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.



Service

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter **www.rev.de** über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an **service@rev.de**.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.





DE Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung finden Sie unter **www.rev.de**. Alternativ können Sie auch dem nebenstehenden QR-Code folgen.

