



# Valena Allure with Netatmo STAND-ALONE-SET Mikromodul + 2 Sender

Farbe: Perlmutter

**Best.-Nr. 752950**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/752950>

## Artikelbeschreibung

Vorkonfiguriertes Funk-Set für "Valena Allure with Netatmo": Wechselschaltung mit Mikromodul - Vorkonfiguriertes Set zum Schalten von einem Lichtauslass mittels Mikromodul und Wandsendern bestehend aus:- 1x Funk-Mikromodul für Beleuchtung zur Installation direkt beim Lichtauslass. Anschluss mit Neutralleiter. Wird angesteuert durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder herkömmliche Taster, wenn ein Fernschalter ersetzt wird. Zum Schalten von LED-, Halogen- und Kompakt-Leuchtstofflampen bis 300 W.- 2x Funk-Wandsender Licht zum Steuern von Funk-Steckdosen, Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung. Bemerkung: Bei Erweiterung der vorkonfigurierten Sets ist zu beachten, dass die Wandsender immer alle Schalter, Steckdosen und Mikromodule schalten. Ausführung: Valena Allure in der Farbe Perlmutter

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** Valena Allure with Netatmo STAND-ALONE-SET Mikromodul + 2 Sender Farbe: Perlmutter

**Serie/Typ:** MH Funk Legrand with Netatmo

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** L219

**Zolltarifnummer:** 85365080

**EAN-Code:** 3414971156531

**Gewicht (netto):** 0,171 Kg

**Mindestabnahmemenge:** 1

**Zusammenstellung:** Basiselement

**Ausführung:** Relais

**Lastart:** universal und LED Retrofit

**Nebenstelleneingang:** Nein

**Lichtwertspeicher:** Nein

**Verwendbar mit Taste:** Ja

**Verwendbar mit Bewegungsmelder:** Nein

**Verwendbar mit Präsenzmelder:** Nein

**Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:** Nein

**Verwendbar mit Funktaste:** Ja

**Verwendbar mit IR-Taste:** Nein

**Montageart:** sonstige

**Werkstoff:** Kunststoff

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Oberfläche:** sonstige

**Ausführung der Oberfläche:** matt

**Transparent:** Nein

**Nennspannung:** 230 V

**Frequenz:** 47 - 63 Hz

**Bemessungsstrom:** 1.3 A

**Schaltleistung:** 5 - 300 W

**Befestigungsart:**

Krallen-/Schraubbefestigung

## Bilder