UP-Zählerverteiler-Kärnten 3ZP/3NZR+ZASK bestückt

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Kärnten als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschiebt mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN316 + KRN163, 3 x MCN516, 7 x MBN513, SPN315; Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des Energieversorgers Vorzählerteil: L73M35A, HKL 3pol + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Unterputz

Funktion

Überspannungsschutz	ja
Mit Leitungseinführung	ja

Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Türen	1

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Werkstoff	Stahlblech

Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Montagehöhe	min. 1243 mm
Einbaubreite	711 mm
Breite installiertes Produkt	253 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE

Anschluss

Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht
Anschlussart	mit Hutschienen

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Verteilerreihen	3
Anzahl Felder	105
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Anzahl Hutschienen	3
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig
Ausstattung NAR Zählerfeld	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Versicherungen
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme und Steckerstiften
Zähleraufnahme	3-Punkt System

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP40