

## Stromzangen AC

### PAN 200A+

Digital-Stromzange 200A AC mit automatischer Funktionswahl

- **Auflösung 1 mA**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Digitalanzeige 13 mm
- Hintergrundbeleuchtung
- **Automatische Bereichswahl**
- Data Hold
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Tasche



Technische Daten	PAN 200A+
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Wechselstrom AC (A ~)	1 mA - 200 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 6 kΩ
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	40 Hz - 1000 Hz
Genauigkeit (%)	0,5 % - 2,5 %
Zangenöffnung ø	20 mm
Abmessungen	158 x 53 x 28 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	306 / 122 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V



PAN 200A+ Video DE:



PAN 200A+ Video EN:

